

FD710RZ

Detector lineal de humos infrarrojo de 50 a 100m de alcance alimentado de

General

La barrera FD710RZ consiste en un emisor y receptor de infrarrojos, dentro de un mismo equipo. La señal infrarroja es reflejada mediante un prisma situado en la pared opuesta a la del equipo, que analiza esta señal en busca de humo. Está especialmente diseñada para lugares donde es inapropiado o no posible la colocación de detección puntual. En caso de fuego, la unidad aumenta el consumo de corriente para que la zona de la central entre en estado de alarma. Es por esto por lo que no es necesario el uso de una fuente de alimentación externa. Tiene un rango de funcionamiento que va desde los 50 hasta los 100 metros lineales de alcance.

Instalación fácil

El cableado está reducido al máximo, al estar el emisor y el receptor en el mismo equipo. La barrera FD710RZ es muy fácil de alinear verificando sus indicadores LED. Los modos de "Prism Targeting" (búsqueda de espejo) y "Alignment Mode" (Modo alineamiento) aseguran un ajuste óptimo del dispositivo. El alineamiento mecánico se realiza mediante dos ruedas de ajuste situadas a ambos lados del dispositivo, que nos permiten mover la barrera en sus dos ejes.

Reduciendo las falsas alarmas

Los umbrales de alarma de la barrera son del 25, 35 y 50%. Estos son seleccionables en función de las condiciones ambientales en las que se instale el detector. Si en el receptor infrarrojo de la barrera, se reduce progresivamente el nivel de la señal por debajo del umbral seleccionado y esta situación se mantiene durante 10 segundos, la barrera activará el relé de Alarma. La barrera permite un funcionamiento con o sin enclavamiento de la alarma. En cambio, si el nivel de señal infrarroja se reduce rápidamente más del 90% durante 10 segundos, la barrera activará el relé de avería. Esta última situación se puede dar por varias razones, como situar objetos delante del dispositivo, mal alineamiento del detector, fallo del transmisor, etc. La barrera asimismo, incorpora un control automático de ganancia, que le permite absorber y corregir la pérdida de señal infrarroja debida a suciedad ambiental depositada en el receptor o prisma. La barrera FD710RZ, puede ser testeada fácilmente mediante la plantilla de test suministrada.



Características estándar

- Cobertura de hasta 1500m² por unidad
- Rango de 50 a 100 m lineales
- Hasta 25 de altura de techos
- Bajo consumo de corriente
- 4 niveles de alarma seleccionables
- Auto-test y control automático de ganancia
- Operación a través de prisma reflector
- Montaje horizontal y vertical
- Fácil cableado y ajuste
- Controlada por microprocesador
- Aprobada bajo EN54/CPD

FD710RZ

Detector lineal de humos infrarrojo de 50 a 100m de alcance alimentado de

Especificaciones técnicas

Alimentación	10.2 - 30 VDC
Rango de alcance	
FD705RVDS	50 - 100 m
Detección lateral	7.5 m
Consumo de corriente	
Reposo	< 4 mA
Alarma	470 Ohm
Longitud de onda	880 nm
Rango de temperaturas	-30°C to 55°C
Tamaño	210 x 130 x 120 mm
Rango IP	IP50
Construcción	ABS retardante de llama
Color	Gris y negro

Información para pedidos

Referencias	Descripción
FD710RZ	Detector lineal de humos infrarrojo de 50 a 100m de alcance alimentado de zona