

## AS272

Sirena per interni a due toni autoalimentata.

La serie di sirene AS-270 sono ideali per l'utilizzo come sirene di allarme da interno per applicazioni residenziali e industriali. Sono esteticamente gradevoli e non appaiono come le convenzionali sirene.



### Caratteristiche standard

---

- Nuovo desing
- Basso consumo di corrente
- Lampeggiante per una doppia segnalazione (AS 271/3)
- Disponibile nelle versioni a 1 tono o 2 toni
- Protezione tamper antiapertura e antissollevamento
- Montaggio semplificato (1 sola vite per fissare il coperchio)
- Montaggio orizzontale o verticale

# AS272

Sirena per interni a due toni autoalimentata.

## Dati tecnici

Alimentazione	10 - 14.2 cc
Frequenza	200 - 2800 Hz
Sirena	2500 - 3000 Hz
Buzzer (AS 272)	2 KHz
Intensità sonora a 1m	
Sirena	101 dB (tipica)
Buzzer (AS 272)	100 dB
Consumo	120 mA at 12 V dc (tipica)
Dimensioni	155 x 114 x 44 mm
Temp. di funzionamento	da -25° a +55° C
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Contenitore	IP 315
Caratteristiche lampeggiante	
Alimentazione	13.0 - 14.2 V cc
Intensità luminosa	100.000 lumen di picco
Frequenza del lampeggiante	60/minuto
Temp. di funzionamento	da -25° a +55° C
Rete di soppressione	Standard
Caratteristiche batteria	
Capacità	280 mAh, 12 V

## Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
AS272	Sirena per interni a due toni autoalimentata.
AS270	Sirena per interni ad un tono
AS271	Sirena per interni ad un tono con lampeggiante.
AS273	Sirena per interni a due toni autoalimentata, con lampeggiante.
BS170	Batteria 10V 280mAh