

FRL700

Ripetitore LCD

Facile installazione

Il pannello ripetitore FRL700 fornisce una soluzione a basso costo per la ripetizione dello stato delle centrali analogiche indirizzate delle serie FP1200 e FP2000. L'unità può essere collegata alla centrale incendio utilizzando un bus con un cavo a due fili, il bus può essere esteso fino alla lunghezza di 1500 metri. Fino a 15 ripetitori possono essere collegati ad una centrale. Le unità sono collegate direttamente alle centrali della serie FP1200 / FP2000 usando l'interfaccia ad innesto LON2000. Le unità devono essere alimentate con una tensione di 24 volt DC.

Facile all'uso

L'FRL700 ha un design compatto, piacevole e facile all'uso, l'unità può essere installata senza problemi in reception, uffici, atri di palazzi ecc.

L'FRL700 permette la visualizzazione di più allarmi usando il tasto di ciclo, è un dispositivo conforme alle EN54 con un display di 4 x 20 caratteri. Fino a 20 caratteri possono essere usati per visualizzare il testo del punto in allarme. Il tasto di ciclo permette di scorrere gli allarmi, mentre il display visualizza automaticamente l'ultimo allarme. I LED visualizzano l'allarme generale, il guasto, la disabilitazione, lo stato delle suonerie e la presenza della tensione. Un cicalino avverte delle nuove condizioni. I pulsanti presenti sul pannello permettono la tacitazione del cicalino e delle suonerie oppure il reset e il test dei LED.



Caratteristiche standard

- Connessione LON con bus a 2 fili tra la centrale e il ripetitore
- Bus con lunghezza fino a 1500 metri
- Alimentazione a 24 Volt
- Soluzione a basso costo
- Facile installazione e semplice operatività
- Display con 4 x 20 caratteri, LED comuni, pulsanti di controllo
- LON700

FRL700

Ripetitore LCD

Dati tecnici

Dimensioni (mm L x A x P)	320x240x60
Peso	1.5 kg
Temperatura di esercizio °C	da -5°C a +40
Tensione di esercizio Vdc	15 - 30
Consumo corrente	
max richiesta mA	100
Connessione Bus	
FP1200/FP2000 (con LON2000)	Due fili FTT10
Cavo Bus	Cat 5
Numero totale di ripetitori	
FP1200/FP2000	15
FP700	***

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
FRL700	Ripetitore LCD
LON2000	Modulo driver LON700 per centrali FP1200 / FP2000